

marantz®



CINEMA 70s

CINEMA 70s AV-Verstärker

Kompakter 7.2-Kanal-Verstärker mit 50 Watt pro Kanal, Dolby Atmos, DTS:X und 8K Ultra HD sowie HEOS Built-in. Der CINEMA 70s wirkt zurückhaltend, ist aber ein leistungsstarker AV-Receiver.

- **Detailreicher und mitreißender Klang für ein besonderes Hörerlebnis**
- **Kompaktes und schönes Design, passend zum satten, warmen Klang**
- **7.2-Kanal-Ausgang unterstützt flexible Lautsprecher-Layouts**
- **50 Watt Leistung pro Kanal sorgen für lebensechte Dynamik**
- **Dekodiert Dolby Atmos, DTS:X Audio und Auro 3D**
- **Akustische Raumkalibrierung mit MultEQ**
- **Sechs HDMI-Eingänge (davon drei mit 8K) und ein Ausgang für Videos in höchster Auflösung**
- **Vom Soundmaster abgestimmt für warmen, satten und detailreichen Klang**
- **Attraktive neue HD-Bildschirmoberfläche sorgt für intuitive Einrichtung**
- **Vorverstärker-Ausgänge für alle Kanäle ermöglichen Verstärker-Upgrades**



The Most Musical Sound

CINEMA 70s

Technische Informationen



Leistungsverstärker	
Anzahl der aktiven Kanäle	7
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz–20 kHz, 0,08% Klirr, 2 Kanäle)	50 W
Diskreter Leistungsverstärker	Ja
Verstärkertopologie	Class AB
Bi-Amping	Konfigurierbar (Front)

Mehrkanal-Surround-Technologien	
DTS	DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X
Dolby	Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround
Andere	Multichannel Stereo
Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker)	7,1

Eingänge / Ausgänge	
Video	HDMI In / Out 6 / 1
Audio	Analog In 3
	Phono (MM) In Ja
	Digital In: Optisch / Koaxial 1 / 1
	Multi-Room Out: Analog 1
	VorverstärkerAusgänge 7,2
Subwoofer Ausgänge 2	
Andere	Anzahl der Lautsprecheranschlüsse 7
	Lautsprecher A / B konfigurierbar
	Multi-Room Lautsprecherterminal konfigurierbar
	Fronteingänge USB-A
	USB Audio Ja

HDMI	
Anzahl der HDMI-Eingänge / 8k-fähig	6 / 3
HDCP 2.3 Support	Ja
HDMI Ausgänge: Haupt / Zone	1
HDMI Upscaling	1080p/4K auf 8K
Max. Auflösung	1080p/4K auf 8K
Audio-Rückkanal	eARC
Video-Dynamik-Bereich	HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming	Ja
HDMI Pass-Through im Standby Modus	Ja
CEC	Ja
Auto LipSync	Ja
Leistungstechnologien	
Pure Direct Mode	Ja

Akustik-/Raumkorrektur	
Audyssey	MultEQ
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	Ja / Ja
Variable Übernahmefrequenz	Ja
Optimiertes Bassmanagement	Ja

Audio Streaming	
HEOS Multi-Room und Streaming	Ja
AirPlay Audio Streaming	AirPlay 2
Internet Radio	TuneIn
Spotify	Spotify Connect
Tidal	Ja
Amazon Music HD	Ja
Andere Streaming Dienste	Amazon Music / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix

Netzwerk Konnektivität	
Roon tested	Ja
Ethernet	Ja
WLAN	Ja
Bluetooth	Ja
Bluetooth Transmitter	Ja

Smart Home Integration und Steuerung	
Sprachassistenten Vorbereitung	Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod / JoshAI

App für Smartphones & Tablets (iOS/Android)	
HEOS Multi-Room	Ja
HEOS Link Kompatibilität: IR / IP	Ja / Ja
Multi Room-Zonen	2
Quelle für Zone: HDMI / Opt, Koax. / Netzwerk, USB / Analog	2 Ch / 2 Ch / Ja / Ja
Ausgang für Zone: Lautsprecher / Vorverstärker	Ja / Ja
Steuerung Konnektivität	IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control

IR Flasher In	Ja
Marantz Remote Bus	Ja
DC Trigger-Ausgang	1
HDMI Diagnostics	Ja

Sonstige	
Front-Display	OLED (Bullauge)
GUI Sprachen	9
Einstellungsassistent	Ja
Smart Select	Ja
Firmware Update über Netzwerk / USB	Ja / Ja
ECO-Timer	Ja
Abschaltautomatik	Ja
Sleep-Timer	Ja

Allgemein		
System-Fernbedienung	RC-050SR	
Leistungsaufnahme in W	250 W	
Leistungsaufnahme kein Ton in W (ECO on / off)	30 W / 40 W	
Standby-Leistungsaufnahme in W	0,2 W	
CEC Standby-Leistungsaufnahme in W	0,5 W	
Abmessungen (mm)	mit Antenne, vertikal: (B × T × H)	442 x 384 x 178
	ohne Antenne: (B × T × H)	442 x 384 x 109

Inhalt	Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, Kabelaufkleber, Schnellstartanleitung, Audyssey-Mikrofon, Audyssey-Mikrofonständer, zwei abnehmbare Antennen, Netzkabel
Gewicht	12 kg
EAN	0747192138790 (Schwarz) 0747192138806 (Silber)

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.marantz.com