

R-N600A

NETZWERK RECEIVER



R-N600A

Ausgangsleistung

Nennausgangsleistung	80 W + 80 W (8 Ohm, 20 Hz–20 kHz, 0,07 % THD)
Max. Ausgangsleistung	115 W + 115 W (8 Ohm, 1 kHz, 10 % THD)
Dynam. Ausgangsleistung (8/6/4/2 Ohm)	105 W / 125 W / 150 W / 175 W

Netzwerk

LAN & W-LAN	Ja
Unterstützte Formate	MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD
Bluetooth®	Version 4.2
Unterstützte Codecs	SBC, AAC* * Receiving only.

Anschlüsse

Eingänge	Analog Audio : 5 (CD, PHONO, LINE 1, LINE 2, LINE 3), Digital Audio : 4 (Optical 1, Optical 2, Coaxial 1, Coaxial 2), USB : 1 (Type A)
Ausgänge	Lautsprecher : 2 (4 Anschlüsse), Analog Audio : 2 (LINE 2, LINE 3), Preout : 1, Kopfhöreranschluss : 1

Allgemeines

Standby Stromverbrauch	1,8 W (LAN, Netzwerk Standby an) 2,0 W (W-LAN, Netzwerk Standby an) 0,2 W (Normal Standby aus)
Abmessungen (B x H x T)	435 x 151 x 392 mm (ohne W-LAN Antenne) 435 x 225 x 392 mm (mit W-LAN Antenne)
Gewicht	9,8 kg

Funktionen

AirPlay 2	Ja
MusicCast	Ja
Gapless Wiedergabe	Ja
App	MusicCast CONTROLLER



Silber

GENIEßEN SIE HIFI-SOUND BEI ALL IHRER MUSIK

Mit dem R-N600A Netzwerk Receiver können Sie eine außergewöhnlich große Vielfalt an Musikinhalten genießen, einschließlich Ihrer bevorzugten Streaming-Dienste, hochauflösenden Klangquellen und sogar Schallplatten – alles in HiFi-Sound. Hochwertige Klangwiedergabe und Design, die auf die langjährige Erfahrung von Yamaha im HiFi-Bereich zurückgeht. Dieser Receiver bietet einen ausgeklügelten Klang und ein ansprechendes Design für ein umfassendes und erstklassiges Hörerlebnis.

TRUE SOUND

Schließen Sie einfach die Augen und spüren Sie, wie der Künstler direkt vor Ihnen auftritt, und erleben Sie das tiefe Gefühl, dem Künstler wirklich "näher zu sein". Yamaha, als einzige Audiomarke der Welt, die alles vom Moment der Klangerzeugung bis zu dem Zeitpunkt, wenn der Klang das Ohr des Hörers erreicht, originalgetreu reproduzieren kann.

HERVORRAGENDE AUDIOWIEDERGABE

Yamaha blickt auf eine über 60-jährige Geschichte als Audiomarke zurück. Die Technik des R-N600A beruht direkt auf dem legendären HiFi-Designkonzept ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) von Yamaha, das die Integrität des Klangs durch die Kombination eines sorgfältig symmetrischen Links-/Rechts-Schaltkreis-Layouts und der Direktheit des Signals (möglichst gerade, kurze Signalwege) mit einem vibrationsarmen, hochsteifen Chassis kombiniert, das mit dem speziellen Harzrahmen, der „Art Base“, ausgestattet ist. Dieser Rahmen absorbiert und dämpft unnötige Vibrationen.



PRÄZISE UND LEISTUNGSSTARK

Dank des SABRE ES9010K2M 384 kHz, 32-Bit-DAC (von ESS Technology) liefert der R-N600A eine überragende S/R-Leistung. In Kombination mit dem Original-Netzwerkmodul von Yamaha setzt der Receiver alle Vorzüge von hochauflösenden Klangquellen in Vollendung um, wodurch selbst die subtile Akustik von Konzertsälen und feine, ausdrucksstarke Nuancen im Klang effektiv wiedergegeben werden.




MAXIMALE KLANGREINHEIT

Im Pure Direct-Modus durchlaufen die Musiksignale den kürzesten Weg und umgehen die Klang-, Lautstärke- und Balanceregler, um jegliche Signalbeeinträchtigung zu eliminieren und die reinste Klangqualität zu erzielen.

GROSSE AUSWAHL

STREAMING-DIENSTE

Der R-N600A ist mit einer Vielzahl von Streaming-Diensten wie Amazon Music HD und Spotify kompatibel, so dass Sie die außergewöhnlich hohe Klangqualität der heutigen hochauflösenden und verlustfreien Klangquellen in vollem Umfang und mit absoluter Wiedergabetreue genießen können.



DAB / DAB+ TUNER

DAB und DAB+ sind Digital Audio Broadcasting-Formate, die eine große Auswahl an Radiosendern in hoher Klangqualität bereitstellen. Weitere Vorteile sind die automatische Abstimmung auf verfügbare Sender mit einer Liste, aus der du auswählen kannst, und die Anzeige von Informationen wie dem Sendernamen. Der Tuner unterstützt die Voreinstellung von 40 DAB/DAB+-Sendern.



GENIEßE DEINE SCHALLPLATTEN

Zu den umfangreichen Anschlüssen des R-N600A gehört auch ein Phono-Eingang, an den Sie einen Plattenspieler anschließen können, um die Musik aus Ihrer Schallplattensammlung zu genießen.

KOMPATIBEL MIT HOCHAUFLÖSENDE QUellen

Die asynchrone Übertragung ist ein Garant für eine stabile Signalübertragung. Außerdem verbessert ein hochpräziser Quarz-Taktgeber die Signalgenauigkeit. Dabei wird auch die native Wiedergabe von DSD 11,2 MHz und 384 kHz unterstützt. Das Ergebnis? Ein außergewöhnlich hochwertiger Klang, der die Vorteile von hochauflösenden Audioquellen voll ausschöpft.

MULTI-ROOM AUDIO - MusicCast

Ob Schallplatten, Fernseher, CDs oder andere Quellen, die mit dem R-N600A verbunden sind – alle Inhalte können an andere MusicCast-Geräte gesendet und im ganzen Haus wiedergegeben werden. Dabei stand bei der Entwicklung aller MusicCast Produkte die überragende Klangqualität im Vordergrund.